



DIGITAL MESSZANGE

€ 193,80 exkl. MwSt.

Digital Multimeter

Artikelnummer: CM100

ECHTEFFEKTIVWERTMESSUNG MIT GROSSER KAPAZITÄT

Die micro CM-100 ist eine True RMS- und AutoRanging-Digital-Messzange mit einer großen Kapazität und einem großen Messbereich.

Es kann Kabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 30 mm umgreifen und Ströme bis zu 1000 A AC/DC messen. Neben dem Messen von Wechsel-/Gleichstrom kann die micro CM-100 ebenso als Multimeter für 8 weitere Funktionen eingesetzt werden und bietet klare und akkurate Messungen auf einem großen hintergrundbeleuchteten LCD-Display.

Das schlanke und doppelt geschirmte Design bietet eine einfache Einhandbedienung und ermöglicht den Einsatz in beengten Bereichen wie Kabelanschlussräumen.

Im Lieferumfang der micro CM-100 enthalten sind: Transporttasche, Messleitungen, Typ K Temperaturfühler und 9 V Batterie.



MERKMALE

- Große Kapazität und großer Messbereich

- 11 Funktionen in Einem
- AutoRanging / echter RMS

TECHNISCHE DATEN

Stromquelle	9 V Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Display	LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Klemmgröße	Max. 30 mm A.D. Kabel
Überlastschutz	CAT III 600 V
Polaritätsanzeige	Ja, automatisch
Automatische Stromabschaltung	Ja, nach 20 Minuten
AutoRanging	Ja
Echter RMS	Ja
AC/DC Strombereich	40 A/400 A/1000 A
Daten & Max. Wertspeicher	Ja
Balkenanzeige	Ja

FUNKTIONEN & BEREICH

Spannung AC/DC	400 mV – 600 V
Strom AC/DC	40 A – 1000 A
Widerstand	400 Ω – 40 M Ω
Kapazität	4 nF – 40 mF
Frequenz	bis zu 4 kHz
Diodentest	1,5 V
Durchgangsprüfung	35 Ω
Temperatur	-40 °C – 1000 °C